


## Настройка 3G в регистраторах Jassun


1. Для подключения 3G к регистратору Jassun мы рекомендуем использовать модем E173 или E352.




2. Подключаем безлимитный тариф Мегафон с присвоенным статическим IP адресом. Можно использовать и динамический IP адрес, но для этого нужна регистрация серийного номера DVR в облачном сервисе.
3. Далее смотрим покрытие 3G сигнала по месту установки на сайте мегафон.
4. Подключаем модем к компьютеру и запускаем приложение Мегафон.
5. Заходим в меню Настройки.



## 6. Создаём новый профиль.



## 7. Указываем название профиля (пример VIDEO)



8. В строчке APN указываем профиль фиксированного IP адреса: Fixedip.nw

9. В номере доступа указываем \*99# . Все остальные пункты оставляем пустые и сохраняем настройки. Модем готов к работе.




Пункты 8 и 9 так же используем при настройке регистратора.


Все параметры для настройки можно уточнить в тех. поддержке провайдера связи.

10. Подключаем модем к регистратору и заходим в «Главное меню».


Далее выбираем подменю «Сеть» и заходим в настройки «Сетев.службы»



11. Далее выбираем строчку «Беспров.соед.».




Устанавливаем галочку ВКЛЮЧЁН



12. Тип устанавливаем AUTO.


13. Точка доступа Fixedip.nw и номер дозвона \*99#

14. Остальные строчки оставляем пустые. Нажимаем ОК и перезагружаем регистратор.



15. После перезагрузки, заходим опять в «Сетевые службы», далее в «Беспров.соед.» и проверяем наличие IP адреса и индикацию модема.





16. IP адрес появился, а индикация модема горит бирюзовым цветом (мигающий синий или зелёный цвет означает, что нет подключения), значит всё прошло успешно и можно пользоваться подключением через интернет.